



**'E-TECH의 최고급, 고성능  
프로페셔널 생활무전기'**

# EF-1 생활무전기

레저 / 스포츠 / 기업용 / 가정용



대형 LCD ○

간편한 조작 ○

단단한 특수설계 ○

감각적인 디자인 ○

강한 내구성 ○

○ 25채널, 38개 CTCSS

○ 크고 선명한 음질

○ 호출기능

○ 진동기능

○ 절전기능

○ 배터리 잔량 표시

○ 잡음자동제어기능

실제 사이즈

Iris는 그리스 신화에 등장하는 신의 전령사로서 특히 신의 메시지를 인간에게 전달하는 역할을 맡았다. 그래서 Iris는 자주 하늘에서 땅으로 내려와야 했는데 이때 사용된 계단이 바로 무지개였다.





# 프로페셔널 생활무전기 EF-1 규격

## 일반사항

주파수범위	448.750 ~ 449.2625MHz
채널수	25채널, 38개 CTCSS
사용전원	4.8V DC(Ni-MH AAA Size X 4개)
주파수안정도	±2.5ppm
크기(WxHxD)	48 x 92 x 27mm
무게(배터리포함)	150g

## 다양한 기능들

- CTCSS 톤 3개
- 호출기능(11가지 호출음)
- 음성동작송신(VOX)
- 채널탐색(주파수, 톤)
- 2채널동시탐색(Dual Watch)
- 키소리 On/Off
- DTMF 엔코드
- 로저호출
- 스켈치레벨조정(8단계)
- 진동기능
- 버튼잠금기능
- бат데리잔량표시
- 송수신레벨표시
- 절전모드(PSC)
- 리셋기능
- 잡음자동제어기능(Compander)

## 송신부

정격출력	0.5W
스프리어스발사강도	-60dBc
RF잡음	-40dB
음성왜율	<5% at 1kHz 70% Deviation

## 수신부

음성왜율	<5% at 1kHz 70% Deviation
수신감도(at 12dB SINAD)	0.25uV
Squelch 감도(at 6dB SINAD)	<0.2uV
음성출력	500mW at 8ohm, 10%THD
스피커사이즈	40 ϕ

## 구성품

### 기본구성품



무전기



бат데리팩



벨트클립



충전기



아답터



사용설명서

### 별매품



경호용이어마이크



가죽케이스



이테크 (주) 본사(영업부): 경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 902호  
 Tel:032-328-3184(교303) Fax:032-328-3186  
 공장(A / S): 경기도 부천시 원미구 약대동193 부천테크노파크 403동 901호  
 Tel:032-328-0611(교200) Fax:032-328-0612  
 인 터 넷: <http://www.etech2004.co.kr>

총판/대리점